



E-nummer 2700469

Artikelnummer ELBT3132R

Laddstation Move

ELBT3132R

Tillfällig laddstation med 3, 4 eller 6 uttag

Enkel att sätta upp och administrera. Självklart med all säkerhet inbyggd.

Anslut inkommande 3-fas ström (32 A för 1-fas, 63 A för 3-fas), sen är du igång. Laddstationen kopplar upp sig själv mot internet (4G) och användarna kan enkelt scanna en QR-kod, betala med kreditkort (via app) och sedan börja ladda sina elbilar (vid val av en operatör).

Perfekt för scenarion där en tillfällig laddstation behövs, såsom byggarbetsplatser eller festivaler.

11 kW ger elbilen 5 mil per timme. 7,4 kW ger elbilen 3,5 mil per timme och 3,7 kW ger elbilen nästan 2 mil per timme.

I våra laddstationer ingår allt och är utvecklad tillsammans med elektriker. Laddstationen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att alla laddstationer har OCPP 1.6J inbyggt. Laddbox Move har även inbyggt överspänningsskydd och huvudbrytare.

Våra laddstationer följer alla standarder inom elbilsladdning.



Specifikationer

Allmänt

4G	Ja
Antal fasor	1-fas
Antal ladduttag	3 st
E-nummer	2700469
Inkommande ström	3-fashandske 32 A
Kommunikation	OCPP 1.6j
Laddeffekt	7,4 kW
Märkström	32 A
Mätare	Inbyggd
RFID	Ja
Uttag eller kabel	Uttag

Dimensioner

Höjd	975 mm
Bredd	490 mm
Djup	189 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se