



E-nummer 3886030

Artikelnummer BVN-1

Belastningsvakter

BVN-1

Belastningsvakt för normcentraler, övervakning av 3 faser.

Med BVN kan man sänka huvudsäkringen från till exempel 20 A till 16 A och på så sätt få en lägre säkringstariff. BVN styr en eller flera grupper som kopplas bort under kortare perioder. Man kan till exempel välja att tillfälligt koppla ur varmvattenberedare, elpatroner eller ett antal elradiatorer.

BVN är avsedd att monteras i normcentral eller som separat enhet till befintliga anläggningar. Den finns även som komplett enhet inklusive strömtransformatorer, kapsling och med kontaktor.



Specifikationer

Allmänt

Anslutningsarea	1-6 mm ²
Antal moduler	4
Arbetstemperatur	-10°C till +45°C (kondensfri miljö)
Bortkopplad last	Steglöst 1-9 kW
E-nummer	3886030
Inställning huvudsäkring	Steglöst 16-35 A
Kontaktör	Brumfri 3+1 pol slutande 24 A AC21
Material	Självslocknande
Max manöversäkring	0.417 A
Reläutgång	1 st brytande 8A / 250 V pot.fri
Strömtransformator	Max kabel diameter 11 mm, Omvandlingstal 300/1 inkl. 0,5 m, anslutningsledning. Längsta anslutningslängd 10 meter vid 1,5 mm ² , vid 20 meter 2,5mm ²
Tillbehör	Strömtrafosats 3 st BVN-VS3, Strömtrafosats 1 st (STR2) TR3025-S

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	70 mm
Djup	90 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [**010-206 77 11**](tel:010-2067711)
- Kundservice: [**support@eldoninstallation.se**](mailto:support@eldoninstallation.se)
- Beställningar: [**order@eldoninstallation.se**](mailto:order@eldoninstallation.se)
- Offertförfrågan: [**offert@eldoninstallation.se**](mailto:offert@eldoninstallation.se)