

Laddstation Move

ELBT4316R

Tillfällig laddstation med 3, 4 eller 6 uttag

E-nummer

2700610

Antal ladduttag

4

Laddeffekt

11kW

Märkström

16 A

Inkommande ström

3-fashandske 63A

Antal fasor

3-fas

Kommunikation

OCPP 1.6j

Uttag eller kabel

Uttag

4G

Ja

RFID

Ja

Mätare

Inbyggd



Laddstation Move

ELBT4316R

Tillfällig laddstation. Enkel att sätta upp och administrera. Självklart med all säkerhet inbyggd.

Anslut inkommande 3-fas ström (32A för 1-fas, 63A för 3-fas), sen är du igång. Laddstationen kopplar upp sig själv mot internet (4G) och användarna kan enkelt scanna en QR-kod, betala med kreditkort (via app) och sedan börja ladda sina elbilar. (vid val av en operatör)

Perfekt för scenarion där en tillfällig laddstation behövs, såsom byggarbetsplatser eller festivaler.

11kW ger elbilen 5 mil per timme. 7,4kW ger elbilen 3,5 mil per timme och 3,7kW ger elbilen nästan 2 mil per timme.

I våra laddstationer ingår allt och är utvecklad tillsammans med elektriker. Laddstationen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att alla laddstationer har OCPP 1.6J inbyggt. Laddbox Move har även inbyggt överspänningsskydd och huvudbrytare. Våra laddstationer följer alla standarder inom elbilsaddning.